

RC4 Wireless's products

# LumenDimM2 Micro 2-Channel

for CRMX Wireless Dimmer

製品外寸	74mm x 18.8mm x 11mm
電源入力	6VDC - 35VDC / 0.35W
トータル出力	10A (非連続)、5A (連続)
最大操作数	10 ※入力端子の規格による
PWM 周波数	最大 77Hz / 615Hz (フリッカーフリー) 5kHz (映像) / 20kHz (音)
ディマーカーブ	8種類
汎用	無線・有線 DMX 調光、RDM (有線) RC4 Flkr Effects Engine™ RC4 HSL Color Controller RC4 ColorMatch™、RC4 HotPatch™
センサー	入力電圧
DMX 入力 / 出力	RC4 3.5mm、USITT DMX512/1990、 RDM E1.20 & E1.37
Wireless DMX プロトコル	LumenRadio CRMX
RF アンテナ	内部 / 無指向性 ※アンテナによって感度、指向性を高めることも可能



RC4 Wireless 製品 ワイヤレスディマーは LumenRadio 製品 CRMX シリーズと互換性を持つ、小さいながらも安定性の高いワイヤレス通信を提供します。2チャンネルディマータイプです。

RC4 Wireless's products

# LumenDimM4 Miniature 4-Channel

for CRMX Wireless Dimmer

製品外寸	80mm x 40mm x 20mm
電源入力	6VDC - 35VDC / 0.4W
トータル出力	10A (非連続)、5A (連続)
最大操作数	10 ※入力端子の規格による
PWM 周波数	最大 77Hz / 615Hz (フリッカーフリー) 5kHz (映像) / 20kHz (音)
ディマーカーブ	8種類
汎用	無線・有線 DMX 調光、RDM (有線) RC4 Flkr Effects Engine™ RC4 HSL Color Controller RC4 ColorMatch™、RC4 HotPatch™
センサー	入力電圧、内部温度、 総消費電流 (ディマーの合計)
DMX 入力 / 出力	RC4 3.5mm、USITT DMX512/1990、 RDM E1.20 & E1.37
Wireless DMX プロトコル	LumenRadio CRMX
RF アンテナ	RP-SMA 外部 / 無指向性 ※アンテナによって感度、指向性を高めることも可能



RC4 Wireless 製品 ワイヤレスディマーは LumenRadio 製品 CRMX シリーズと互換性を持ち、安定性の高いワイヤレス通信を提供します。場所を選ばずに設置できる手軽さ、その高い信頼性からイギリスで行われた Wicked ツアーでも採用され、高評価を得ました。

彼らが RC4 製品を選んだ理由は、ツアー中の運搬が容易であることや、環境が変化しても再現性が非常に高いことに加え、電源が落ちたとしても自動的にリセットされ、信号によるトラブルを防ぐことができる点でした。